MANUAL DE USUARIO

La serie de cámaras más vendida

La imagen del producto puede diferir del producto real
por favor lea las instrucciones antes de utilizar el producto.

CARACTERISTICAS

1. Resolución estándar horizontal y gran calidad de imagen
2. obturador electrónico automático incorporado
3. Iluminación mínima de 0,05 lux / F2.0
4. Compacto y delicado

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Cámara x 1
- Manual usuario x 1
- Cable energía y video x 1

SPECIFICATIONS*

MODELO	CAMARA DOMO
Sensor	Sensor de imagen CCD 1/3" a color
Numero de Pixeles	512(H) x 492(V) <NTSC> / 512(H) x 582(V) <PAL>
Resolución	Standard
Iluminación mínima	0.05 Lux / F2.0
Proporción S/N	Mas de 48dB (AGC off)
Obturador electrónico	1/60 (1/50) a 1/100,000 seg.
Lente	f3.6mm / F2.0
Angulo del Lente	92.6°
Modo IRIS	AES
Control de Ganancia	Auto
Balance de Blancos	ATW
Salida de Video	1.0Vp-p compuesto, 75Ω
Fuente de Alimentación (±10%)	DC12V
Consumo de corriente (±10%)	70mA
Dimensiones (mm)	100(Ø) × 60(H)
Peso Neto (g)	78.5
Peso Bruto (g)	158

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

** Tolerancia Dimensional: ± 5m

INSTALACION

1. Gire la cubierta del domo (como se muestra en la Fig. 1) en contra de las manecillas hasta el final y retire
2. Marque las posiciones de un agujero para el cable de energía y video y 4 para los tornillos (como se muestran en la Fig. 3 y 4)

Haga un agujero en la posición correcta del limite máximo donde pasara el cable de energía y video. y el tornillo base para el techo

Nota: los tornillos para la instalación no vienen incluidos en el paquete. por favor prepárelos Ud. .mismo y use los tornillos adecuados

Sugerencias:

a) Por seguridad, por favor deje la línea de energía y video oculta detrás del cielo

b) Si el lugar de instalación no permite que el personal de instalación atornille el agujero donde pasara el cable de energía y video en el techo, ya que podrían cortar el borde cóncavo de "base" para que pase el cable. Asegúrese de cubrir la línea para evitar un ataque violento.

3. Ajuste el ángulo de visión de la lente (como se muestra en la Figura 3). Luego ponga la cubierta del domo de vuelta a la base y gire a favor de las manecillas

Figura 1

Figure 2



Figura 3

Figura 4

CONEXION

1. Terminal de entrada 12VCD
   Conecte la terminal de energía a una fuente de 12VCD regulada
   NOTA: Nota: Por favor use el adaptador de voltaje correcto 12V (regulado) para operar esta unidad.
2. Terminal de entrada 12VCD
   Conecte la terminal de energía a una fuente de 12VCD regulada
   Nota: Por favor use el adaptador de voltaje correcto 12V (regulado) para operar esta unidad.

CUIDADO

RIESGO DE DESCARGA

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad . Solo opere este aparato con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta. La empresa no se hace responsable de los daños y perjuicios derivados de un uso inadecuado aun cuando hayamos sido advertidos de la posibilidad de tales daños.

El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" dentro de la caja del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

Este signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

Anuncio ROHS
Todos los productos que ofrece la empresa son libres de plomo al cumplir con los requisitos de la legislación europea sobre la Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS), lo que significa que nuestros procesos de fabricación y los productos son estrictamente "sin plomo" y ninguna de las sustancias citadas en la Directiva.

El recipiente de basura marcado con una tacha indica que en la Unión Europea el producto debe recogerse por separado al final de su vida útil . Esto se aplica a su producto y cualquier periférico marcado con este símbolo. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar.

Marca CE

Este aparato está fabricado para cumplir con las interferencias de radio

La compañía no garantiza que este manual sea interrumpido o libre de errores. Nos reservamos el derecho de revisar o eliminar cualquier contenido de este manual en cualquier momento.